


A-DOUBLER model AVX152

Zařízení je určeno k aktivnímu rozbočení vstupního zvukového AUDIO signálu do dvou oddělených stereofonních výstupů. Elektronické regulátory zesílení (VCA) umožňují individuálně nastavovat hlasitost obou výstupních cest a přizpůsobit tak zdroj zvukového signálu rozdílné citlivosti připojených zařízení. Praktické konektory typu CINCH umožňují snadné propojení s aparaturou. Díky nízké hmotnosti lze zařízení instalovat i zavěšením za kabeláž. Rozbočení AUDIO signálu do více cest lze realizovat propojením několika AVX152. Před prvním použitím si, prosíme, nejprve přečtete tento návod.

K napájení použijte běžný síťový adapter s výstupním napětím 12V a proudem min. 0.1A, který připojíte k vstupu (5). Dbejte na správnou polaritu (střední kolík = plus pól, plášť = minus pól). V případě přepólování je znemožněna funkčnost zařízení, ale nedojde k žádnému poškození. Po připojení napájení se rozsvítí LED indikátor (3). Levý kanál linkového výstupu AUDIO zařízení, jehož signál chcete rozbočit, propojíte se



vstupem (8), pravý pak se vstupem (2). Obdobně propojíte oba (6,1 a 10,4) stereo výstupy s linkovými AUDIO vstupy zesilovače, TV monitoru, apod. Zesílení a tím i hlasitost obou výstupních cest můžete podle potřeby individuálně měnit regulátory LEVEL (7,9). Střední poloha regulátorů odpovídá jednotkovému zesílení (0dB), pravá krajní poloha pak max. desetinásobnému zesílení (+20dB).

UPOZORNĚNÍ - konektory CINCH vždy zasouvejte do zdířek přímým pohybem, nikdy neotáčením! Bez připojeného napájení přenáší AVX152 zkreslený zvukový signál. Nejedná se však o závadu zařízení, ale běžnou vlastnost použitých (tzv. VCA) zesilovačů.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ	12Vdc (-10%/+50%)
ODBĚR	30mA max.
LINE IN (vstup)	2x 50k ohmů
AUDIO (výstup 1,2)..	4x 600R (4.65V max.)
KMIT. ROZSAH	18Hz - 25kHz (-3dB)
LEVEL (zesílení)	+20dB max. (Au=10)

ZÁRUKA je poskytována po dobu 24 měsíců. V případě závady zašlete AVX152 na níže uvedenou adresu výrobce. Podmínkou provedení opravy je předložení kopie řádného prodejního dokladu a stručný popis závady.

MK ELECTRONIC • PO BOX 9 • CZ-697 01 KYJOV
tel: +420 518 614 567 • www.mk-electronic.cz